

# Akku-Schlagschrauber

## DTW1002

18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und drei Drehzahleinstellungen für intensive Nutzung**

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Drehmoment max.	300 / 600 / 1200 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Standardschrauben	M12 - M30
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,3 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm
Bürstenloser Motor	✓

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse stoppt die Drehung sanft und schnell

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**134873-0**

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



**134874-8**

Verlängerung 1/2" 100mm



**134877-2**

Gelenkstück 1/2"4KT



**191G67-2**

Griffverlängerung-Set



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**837645-9**

Tiefziehteil für MAKPAC



**B-52261**

Schlagnuss 1/2" SW24



**B-68448**

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



**D-41517**

Schlagnuss-Set 9-tlg.



**E-07060**

Steckschlüssel-Bit-Set



**E-12354**

Schlagnuss-Set KFZ 3-tlg.



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

